

KALU TRACK QRB111 Richtbare spot <50W 3-fase adapter zwart



Produktinfo

Dreh- und schwenkbar Strahler KALU TRACK mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Konzipiert als Erweiterung der beliebten KALU Serie greift dieser Schienenstrahler die Formgebung der Produktfamilie auf. Durch die Kombination aus Schienenadapter und Trafo wird der Betrieb von Niedervoltleuchtmitteln an einer Hochvoltschiene gewährleistet. Um allen Beleuchtungsanforderungen gerecht zu werden, sind alternativ Versionen mit GX53 Sockel, sowie mit verbauten Philips LED Modulen für das 1- und 3 Phasen System verfügbar.

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	II
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Type lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp
Aantal lampen	1
Lampvoet	G53
Zwenkbereik (°)	90
Vermogen (W)	50
Nominale werkspanning DC (V)	12
Bevestiging	Verdeelrail

Technische Daten - Fortsetzung

Afwerking	Zwart
Materiaal	Kunststof Aluminium
Lengte (mm)	180
Breedte (mm)	120
Hoogte (mm)	120
Buitendiameter (mm)	120
Optionele toebehoren	LI560232--;LI560234--
LxBxH (mm)	180x120x120
ØxH (mm)	120x120

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KALU TRACK QRB111 Richtbare spot <50W 3-fase adapter zwart	LI153580
Optionele toebehoren	
Philips Master LED AR111, CRI90, 15W, 40°, 2700K, d	LI560232
Philips Master LED AR111, CRI90, 15W, 40°, 3000K, d	LI560234